

НОСИМАЯ РАДИОСТАНЦИЯ P-360

Носимая аналого-цифровая радиостанция стандарта DMR предназначена для работы в аналоговом и в цифровом режимах в диапазонах частот 136-174 МГц и 400-470 МГц. Компактная и легкая по весу конструкция делает радиостанцию удобной для переноски и использования. Программируемые кнопки значительно облегчают работу с радиостанцией. Соответствие стандарту IP67 (пыле- и влаго-защищенность) позволяет использовать радиостанцию в жестких условиях окружающей среды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот	136-174 МГц 400-470 МГц
Количество каналов / зон	254 / 16
Ширина канала	12,5/ 25 кГц (аналог.) 12,5 кГц (цифр.)
Источник питания (ИП)	7,4 В 2000 мАч Li-ion
Мощность передатчика	5 Вт (136-174МГц) 4 Вт (400-470МГц) 2 Вт
Чувствительность приемника	Аналоговая: <0,3 мкВ (12дБ SINAD) Цифровая: <0,3 мкВ (5% BER)
Температурный режим работы	-25° С... +55° С

ОСОБЕННОСТИ

- Три типа голосовых вызовов: индивидуальный, групповой, общий.
- Функциональные режимы работы: прямой (станция-станция) и через ретранслятор с поддержкой 2-х независимых голосовых соединений за счет временного разделения каналов TDMA
- Дополнительные функции экстренного вызова
- Светодиодная индикация режима работы
- Программируемые кнопки
- Сканирование
- Программно устанавливаемый пользователем уровень громкости: максимальный и минимальный
- Скремблер
- Функция «лежащий человек» (опционально)
- Позиционирование ГЛОНАСС / GPS (опционально)
- Функция VOX
- Индикация состояния аккумуляторного источника питания

В комплект поставки входит приемопередатчик, антенна, аккумуляторный источник питания 2000 мАч (Li-Ion), крепление на ремень, шнур для переноски, зарядное устройство.

